

Kundenfrequenzzähler mit Display

PRx10D1 - PTx10-1



- Einfache Installation
- Lange Batterie-Lebensdauer
- Störungsindikator "LED"
- Einfache Bedienung (Zählung auslesen)

Technische Daten

Mechanische Angaben

Abmessung 116.4 x 68.6 x 22.3 mm
Material ABS schwarz

Elektrische Angaben

Stromversorgung 2 x 1,5V AA-Batterien
Stromverbrauch Ungefähr 60 µA
Batterie Lebensdauer Bis zu 4 Jahre
Maximale Reichweite Bis zu 10 m (hindernisfrei)
Maximale Zählung 999999

Mitgelieferter Inhalt:

PRx10D1
PTx10-1
Magnet
Schraubenzieher
2 x Montageplatte
4 x 1,5V AA-Batterien
Kurzanleitung Installation/Bedienung

Das PRx10D1 – PTx10-1 ist ein unidirektionales Kundenfrequenzzähler-Set. Das Prinzip basiert auf der Unterbrechung des horizontalen Infrarot-Strahls. Der Sender PTx10-1 übermittelt den Infrarot-Strahl zum Empfänger PRx10D1. Wenn dieser Infrarot-Strahl unterbrochen wird, z.B. von einer Person, bemerkt dies der Empfänger und erhöht die Zahl auf dem Display. Aufgrund der innovativen Technik kann das System ca. 4 Jahre lang mit demselben Satz Batterien betrieben werden, ohne dass die Distanz beeinträchtigt wird.